

TrueForce Core LED HPL



Einstiegssegment

- Ersatz für HPL/HQL, SON/NAV, HPI/HQI
- Betrieb direkt an 230V Netzspannung
- Fast identische Bauform und im matten Glaskolben wie konv. HPL/HQL
- Geringes Gewicht (50|80W: 130 g, 125W: 210 g)
- 300° Ausstrahlwinkel
- 2 kV(L-N)/ 4 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement
- Schutzart IP65, ideal für die Außen- und Innenbeleuchtung
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen

Abmessungen:
 1) 180 x 75 mm
 2) 245 x 90 mm
 3) 230 x 90 mm

Produktbezeichnung			W	lm	h _(L)		R _a	K	G	EEK	Abb	Nr.		
TrueForce Core LED HPL 18-13W E27 827 matt Glas	NEU	220-240V	50	13	1.800	25.000	Nein	80	2.700	3	D	6	1	26777000
TrueForce Core LED HPL 20-13W E27 830 matt Glas				13	2.000	25.000	Nein	80	3.000	3	D	6	1	75025100
TrueForce Core LED HPL 20-13W E27 840 matt Glas				13	2.000	25.000	Nein	80	4.000	3	D	6	1	75027500
TrueForce Core LED HPL 26-18W E27 827 matt Glas	NEU	220-240V	HPL 80W/SON 70W	18	2.600	25.000	Nein	80	2.700	3	D	6	1	26779400
TrueForce Core LED HPL 30-18W E27 830 matt Glas				18	3.000	25.000	Nein	80	3.000	3	C	6	1	75029900
TrueForce Core LED HPL 30-18W E27 840 matt Glas				18	3.000	25.000	Nein	80	4.000	3	C	6	1	75031200
TrueForce Core LED HPL 36-26W E27 827 matt Glas	NEU	220-240V	HPL 125W/SON 70W	26	3.600	25.000	Nein	80	2.700	3	D	6	2	26781700
TrueForce Core LED HPL 40-26W E27 830 matt Glas				26	4.000	25.000	Nein	80	3.000	3	D	6	2	75033600
TrueForce Core LED HPL 40-26W E27 840 matt Glas				26	4.000	25.000	Nein	80	4.000	3	D	6	2	75035000
TrueForce Core LED HPL 53-36W E27 827 matt Glas	NEU	220-240V	HPL 200W/SON 100W	36	5.300	25.000	Nein	80	2.700	3	D	6	2	26783100
TrueForce Core LED HPL 55-36W E27 830 matt Glas				36	5.500	25.000	Nein	80	3.000	3	D	6	2	29927600
TrueForce Core LED HPL 60-36W E27 840 matt Glas				36	6.000	25.000	Nein	80	4.000	3	C	6	2	29929000
TrueForce Core LED HPL 53-36W E40 827 matt Glas	NEU			36	5.300	25.000	Nein	80	2.700	3	D	6	3	26785500
TrueForce Core LED HPL 55-36W E40 830 matt Glas				36	5.500	25.000	Nein	80	3.000	3	D	6	3	29931300
TrueForce Core LED HPL 60-36W E40 840 matt Glas				36	6.000	25.000	Nein	80	4.000	3	C	6	3	29933700

Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.